

DMR107

Radio de chantier 7,2 à 18* V Li-Ion (Produit seul)

Compatible avec les nouvelles batteries 12 V CXT

Code EAN : 0088381817660



LXT
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 Ah
LI-ION COMPATIBLE

CXT
4 | 2 | 1.5 Ah
LI-ION COMPATIBLE

7.2V
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION

12V max
CXT

14.4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

HYBRIDE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 7,2 à 18* V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
*Incompatible avec Batteries empreintes spéciales

Capacités spécifiques

Enceinte 3,5 Watt
Ø enceinte 2 x 76 mm
Port jack 1 façade/1 dans compartiment
Plage de fréquence AM 520 - 1710 kHz
Plage de fréquence FM 87.50 - 108 MHz

Fonctions et équipement

Adaptateur sur secteur DC 12 V 700 mA

Général

Dimensions (L x l x h) 257 x 163 x 431 mm
Poids net EPTA 4,6 kg
Classe d'étanchéité IP64
Longueur cordon d'alimentation 1,8 m

AVANTAGES PRODUIT

- Compatibilité : Batteries de 7,2 à 18 V MAKITA Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G)
- Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques
- Construction étanche aux projections d'eau et résistant à une averse pendant cinq minutes
- Double alimentation : fonctionne sur secteur (à l'aide de l'adaptateur inclus) ou sur toutes les batteries Makita compatibles.
- Protection des batteries : coupure automatique lorsque le niveau d'énergie est trop bas
- Prise pour source externe (Lecteur MP3, Ipod...)
- 5 boutons de présélection et recherche automatique de stations
- 2 haut-parleurs Stéréo
- Extinction automatique de l'écran LCD 15 secondes après action sur une touche
- Poignée de transport

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Adaptateur secteur pour radios de chantier (SE00000078)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X SE00000078 Transformateur