

DMR108

Radio de chantier 7,2 à 18 V Li-Ion (Produit seul)

Écoutez votre musique sur chantier grâce à la fonction Bluetooth ultra facile à connecter

Code EAN : 0088381817721



LXT
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 Ah
LI-ION COMPATIBLE

CXT
4 | 2 | 1.5 Ah
LI-ION COMPATIBLE

7.2V
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION

12V max
CXT

14.4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

HYBRIDE

Bluetooth®



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 7,2 à 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
*Incompatible avec BL1413G/BL1813G

Capacités spécifiques

Port USB 1
Port jack 2
Portée Bluetooth 10 m
Enceinte 2 x 3,5 Watt
Plage de fréquence AM 522 à 1629 kHz
Plage de fréquence FM 87,50 à 108 MHz

Fonctions et équipement

Bluetooth Oui
Adaptateur sur secteur DC 12 V 1200 mA

Général

Dimensions (L x l x h) 282 x 163 x 294 mm
Poids net EPTA 4,3 kg
Classe d'étanchéité IP64

AVANTAGES PRODUIT

- Compatibilité : Batteries de 7,2 à 18 V MAKITA Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G)
- Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres
- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension
- Antenne pliable
- Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques
- 2 haut-parleurs Stéréo

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Adaptateur secteur pour radios de chantier (SE00000101)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X SE00000101 Transformateur