# UC3541A

Tronçonneuse 1800 W 35 cm

***Changement et réglage de chaîne encore plus simple et pompe à huile de chaîne réglable***

Code EAN : 0088381657884

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Puissance** | |
| Puissance nominale | 1800 W |
| **Vitesse linéaire ou périphérique** | |
| Vitesse de chaîne (max) | 14,5 m/s |
| Vitesse de chaîne à vide | 14,5 m/s |
| **Outillage à utiliser** | |
| Longueur nominale guide-chaîne | 35 cm |
| Type de chaîne | 291 / 90PX |
| Pas de chaîne | 3/8 " |
| Gauge | 1,1 mm |
| **Niveaux d'exposition et de vibrations** | |
| Vibration 3ax coupe de bois ($a_h$) | 4,7 m/s² |
| Pression sonore (Lpa) | 90,3 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 101,3 dB (A) |
| **Général** | |
| Dimensions sans guide (L x l x h) | 455 x 245 x 200 mm |
| Poids net EPTA | 4,7 kg |

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 958291652 Chaine 35cm, Pas 3/8" LP, jauge .043", 52 maillons, type 291

1 X 419289-3 Fourreau de protection

1 X 442035611 Guide Makita 35 cm 3/8" gauge 1,1

## AVANTAGES PRODUIT

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaine sans outil
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité
- Réglage du débit de la pompe à huile
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable
- Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Griffe pour tronçonneuses électriques (345651-5)